Sinuswechselrichter WE 400 / 600 / 800

WE 400/12V - Art.-Nr. 13070 **WE 400/24V - Art.-Nr. 13071**
WE 600/12V - Art.-Nr. 13072 **WE 600/24V - Art.-Nr. 13073**
WE 800/12V - Art.-Nr. 13086 **WE 800/24V - Art.-Nr. 13087**

Diese neue Wechselrichter-Familie

bietet die perfekte Netzspannung aus der Batterie



Typ	WE 400/12V	WE 400/24V	WE 600/12V	WE 600/24V	WE 800/12V	WE 800/24V
Dauerleistung	400W	400W	600W	600W	800W	800W
Temperaturbereich	-10...+50°C	-10...+50°C	-10...+50°C	-10...+50°C	-10...+50°C	-10...+50°C
Spitzenleistung 7s	800W	800W	1200W	1200W	1600W	1600W
Stand-by-Verbrauch	<0,5W	<0,5W	<0,5W	<0,5W	<0,5W	<0,5W
Lasterkennung	>2,5W	>2,5W	>2,5W	>2,5W	<2,5W	<2,5W
Wirkungsgrad	91 %	93 %	92 %	93%	92%	93%
Signalform	Sinus	Sinus	Sinus	Sinus	Sinus	Sinus
Ausgangsspannung	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Eingangsspannung	11..15 VDC	20..30VDC	10..15VDC	20..30 VDC	10..15 VDC	20..30 VDC
Abdichtung	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Fernbedinung	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Abmessungen (mm)	250x142x62	250x142x62	310x165x62	310x165x62	370x195x68	370x195x68
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg	2,5 kg	2,5 kg	3,7 kg	3,7 kg
Überwachung, Absicherung	Anschlusspolarität, Unter- und Überspannung, Spitzenleistung Kurzschluss AC, Ein- (Sicherung) und Ausgangsüberlast, Überhitzung					

Diese neuen Wechselrichter zeichnen sich aus durch:

- kleine, sehr leichte und kompakte Geräte
- möglicher Einbau in Seitenverkleidung von Fahrzeugen
- Hi-Tech-Transformation für höchste Leistung
- Verbraucher mit großer Startleistung können betrieben werden
- hervorragende Sinussignal-Qualität
- Fernbedienung als Option für alle Geräte

SUNSET Energietechnik GmbH • Industriestraße 8 – 22 • D – 91325 Adelsdorf
Tel: 09195/9494-0 • Fax: 09195/9494-290 • E-Mail: support@sunset-solar.com

0020040600