Wechselrichter **WRSL-Serie**

Die EFFEKTA® Wechselrichter der WRSL-Serie mit Sinus-Ausgang sind im unteren und mittleren Leistungsbereich als AC Stromversorgungen für den industriellen und mobilen Einsatz geeignet



Front- und Rückansicht



WRSL-700/1000 Front- und Rückansicht



WRSL-1500 Frontansicht



WRSL-2000 Rückansicht



WRSL-3000

Eigenschaften

- Ausgangsspannung 230 VAC
- Eingangsspannung 12, 24 oder 48 VDC
- Batteriealarm
- Überlast- / verpolungs- / kurzschlusssicher
- Schraubbare Klemmanschlüsse (Rückseite)
- 24 Monate Gewährleistung

Technische Daten

WRSL 700	012-700	024-700	048-700
Ausgangsleistung	700 W		
Ausgangsspannung	200–240 VAC ±3 % einstellbar		
Eingangsspannung	12 VDC	24 VDC	48 VDC
Low Bat.-Shutdown	10,0 V	20,0 V	42,0 VDC
Maße	295(L) ×179(B) ×81(H) mm		
Gewicht	2,8 kg		

WRSL 1000	012-1000	024-1000	048-1000
Ausgangsleistung	1000 W		
Ausgangsspannung	200–240VAC ±3 % einstellbar		
Eingangsspannung	12 VDC	24 VDC	48 VDC
Low Bat.-Shutdown	10,0 V	20,0 V	42,0 VDC
Maße	331(L) ×179(B) ×81(H) mm		
Gewicht	3,8 kg		

WRSL 1500	012-1500	024-1500	048-1500
Ausgangsleistung	1500 W		
Ausgangsspannung	200–240 VAC ±3 % einstellbar		
Eingangsspannung	12 VDC	24 VDC	48 VDC
Low Bat.-Shutdown	10,0 V	20,0 V	42,0 VDC
Maße	395(L) ×189(B) ×94(H) mm		
Gewicht	4,7 kg		

WRSL 2000	012-2000	024-2000	048-2000
Ausgangsleistung	2000 W		
Ausgangsspannung	200–240 VAC ±3 % einstellbar		
Eingangsspannung	12 VDC	24 VDC	48 VDC
Low Bat.-Shutdown	10,0 V	20,0 V	42,0 VDC
Maße	414(L) ×189(B) ×94(H) mm		
Gewicht	5,4 kg		

WRSL 3000	012-3000	024-3000	048-3000
Ausgangsleistung	3000 W		
Ausgangsspannung	200–240 VAC ±3 % einstellbar		
Eingangsspannung	12 VDC	24 VDC	48 VDC
Low Bat.-Shutdown	10,0 V	20,0 V	42,0 VDC
Maße	517(L) ×241(B) ×134(H) mm		
Gewicht	9,9 kg		